

IP-Project

1 Requisitos del sistema

El software IP-Project sirve para proyectar el **Busch-ComfortPanel®** para el sistema KNX del bus de instalación Busch®. Esta herramienta de puesta en servicio es un software independiente.

Para que el software funcione sin problemas se recomienda al menos el hardware siguiente:

Componentes	Windows 7 (64 bits)	Windows 7 (32 bits)	Windows Vista (32 bits)	Windows XP
Procesador	2.0 GHz / 1.6 GHz Dual Core	2.0 GHz / 1.6 GHz Dual Core	2.0 GHz / 1.6 GHz Dual Core	1.6 GHz
Memoria de trabajo	2 GB RAM	2 GB RAM	2 GB RAM	1 GB RAM
Disco duro	250 MB	250 MB	250 MB	250 MB
Unidad DVD-ROM	•	•	•	•
Acceso a Internet	•	•	•	•
Pixel Shader 2.0	•	•	•	•
DirectX 9.0	•	•	•	•

2 Instalación

Descargue el archivo de instalación del IP-Project actual de nuestra página web en su disco duro.

Antes de proceder a la instalación, desinstale las versiones anteriores del software. Use para ello el panel de control de Windows o el Uninstall.exe en el directorio del IP-Project. Esto no borrará los archivos de su proyecto. Los archivos seguirán estando disponibles tras instalar el software actual.

Durante la instalación del software IP-Project contará con la ayuda del asistente de instalación. Para ello inicie el Setup-EXE correspondiente y siga las indicaciones de la pantalla.

3 Conversión

Los datos de proyecto que fueron creados con una versión anterior del IP-Project se pueden seguir usando tras ser convertidos. Para ello abra simplemente el archivo de proyecto correspondiente en su IP-Project actual.

Siga los pasos siguientes para descargar los datos de proyecto en un **Busch-ComfortPanel®** con el firmware actual:

Use para ello el diálogo que se encuentra en "Proyecto" - "Enviar proyecto a..." Aquí cuenta con varias posibilidades. Puede acceder a los datos directamente en su aparato a través de la red o puede usar un soporte de memoria (tarjeta SD / stick USB).

Hay puestos de conexión en el lateral del aparato. Conecte el soporte de datos y navegue a través del símbolo Busch-Jaeger hacia la función "Importar". Importe el archivo .cp del soporte de memoria.

La transmisión de los datos dura algo de tiempo. Durante este tiempo no desconecte la alimentación de corriente del aparato y no reinicie el aparato a través del botón Reset.