

IP-Project

1 Systeemvereisten

De software IP-Project is bestemd voor het opzetten van projecten van de **Busch-ComfortPanel®** voor het systeem Busch-Installationsbus®-KNX. Dit instrument voor de inbedrijfstelling is een zelfstandige software.

Voor een probleemloos gebruik van de software wordt minimaal de onderstaande hardware aanbevolen.

Component	Windows 7 (64 bit)	Windows 7 (32 bit)	Windows Vista (32 bit)	Windows
Processor	2.0 GHz / 1.6 GHz Dual Core	2.0 GHz / 1.6 GHz Dual Core	2.0 GHz / 1.6 GHz Dual Core	1.6 GHz
Werkgeheugen	2 GB RAM	2 GB RAM	2 GB RAM	1 GB RAM
Harde schijf	250 MB	250 MB	250 MB	250 MB
DVD-ROM-station	•	•	•	•
Internettoegang	•	•	•	•
Pixel-Shader 2.0	•	•	•	•
DirectX 9.0	•	•	•	•

2 Installatie

Laad het installatiebestand voor het actuele IP-Project van onze homepage op uw harde schijf.

Voor de installatie deïnstalleert u de oudere versies van de software. Gebruik daarvoor het configuratiescherm van Windows of het bestand uninstall.exe in de map van uw IP-Project. Hierbij worden uw projectbestanden niet gewist. Deze zijn na de installatie van de bijgewerkte software weer beschikbaar.

Bij de installatie van de software IP-Project wordt u ondersteund door de installatiewizard. Start eenvoudig de het bestand setup-EXE en volg de aanwijzingen op het beeldscherm.

3 Converteren

Projectgegevens die met een oudere versie van IP-Project zijn gemaakt kunnen nog steeds worden gebruikt nadat ze zijn geconverteerd. Open daarvoor eenvoudig het projectbestand in het actuele IP-Project.

Om uw projectgegevens op een **Busch-ComfortPanel®** met de bijgewerkte firmware te laden neemt u de volgende stappen:

Gebruik daarvoor de dialoog onder "Project" – "Project zenden naar...". Hier heeft u meerdere mogelijkheden. Ofwel u gaat direct via het netwerk op het apparaat naar de gegevens of u gebruikt een opslagmedium (SD-kaart / USB-stick).

Op de pagina van het apparaat bevinden zich insteekbussen. Sluit de gegevensdrager aan en ga via het Busch-Jaeger-pictogram naar de functie "Importeren". Importeer het .cp-bestand van het opslagmedium.

Het overdragen van de gegevens duurt een bepaalde tijd. Schakel in deze tijd de voedingsspanning van het apparaat niet uit en herstart het apparaat niet met de resetknop.